



SW-PG01B

Краткое описание:

Модуль сигнализации и защиты: датчик температуры, датчик дыма, лампа аварийного и резервного освещения, твердотельное реле для подключения внешней системы сигнализации/оповещения, электромагнитное реле для подключения контактора

Ключевые особенности:

- датчик температуры с настраиваемым порогом срабатывания
- датчик задымления
- светодиодная лампа и литиевый аккумулятор обеспечивают резервную подсветку электрощита при потере внешнего электроснабжения
- твердотельное реле NO+NC 48V, 0.1A для подключения внешней системы сигнализации/оповещения
- электромагнитное реле NO+NC 600VA для подключения контактора, обесточивающего электрический щит в случае аварийной ситуации
- надёжный трансформаторный блок питания с термопредохранителем
- двухцветный светодиодный индикатор состояния модуля и кнопка для управления резервной подсветкой и включения режима автоматического тестирования модуля

Характеристики:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Монтаж: | на DIN-рейку (2 модуля) |
| Питание, собственное потребление: | 190-240VAC, до 2.0 Вт |
| Габариты (ШxВxГ), масса, корпус | 90x108x66 мм, 0.18 кг, ABS, IP30, UL 94V-0 |
| Тип управления: | Местное |
| Входы и выходы: | 2xDI |
| Индикация: | Светодиодная |
| Защита: | Тепловая |

Сделано в России.
105062, Россия, г. Москва, Подсосенский пер., 21
Тел: +7 495 7693900
Факс: +7 495 7693900
Site: www.skywell.ru
E-mail: promotion@skywell.ru

SkyWell
solutions™